

TRANSFORMADOR DE CONTROL

NDK-150

Transformador diseñado para convertir la tensión de alimentación de 230 Vac en el primario a 24 Vac en el secundario, brindando una fuente de control estable para circuitos eléctricos.

CÓDIGO DE VENTA
29102015CH

CÓDIGO CHINT
NDK-150 / 230-24, 50Hz



POTENCIA
150 VA

RELACIÓN
230 Vac → 24 Vac

FRECUENCIA
50 Hz

Características técnicas

Relación de transformación	230/24 (Vpn/Vsn)	Estándar	IEC/EN 61558
Frecuencia	50 Hz	Humedad relativa	≤ 95%
Potencia	150 VA	Altitud	2000 msnm
Tensión secundaria	24 Vac	Temperatura	-5 °C a +40 °C
Tensión primaria	230 Vac	Protección	IP00

Dimensiones y montaje

Montaje (A x C) **85 x 72 mm**

Orificios (E x F) **6 x 10 mm**

Dimensiones totales **103 x 93 x 99 mm**

Diagrama de conexión

